



## INFORMATIVO TÉCNICO

DEPARTAMENTO	DATA	ABRANGÊNCIA	NÚMERO	REVISÃO
SAT	19/09/06	GERAL	BI.RSP.DVD.036/06	0

### DVT-100 - PROCEDIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO VIA CD-R/RW

Senhores técnicos,

Seguem abaixo os procedimentos de atualização de software do DVD Player DVT-100.

#### I. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

1. CUIDAR PARA CONECTAR O APARELHO A UMA TOMADA CONFIÁVEL, POIS SE A ENERGIA ELÉTRICA FALTAR DURANTE A ATUALIZAÇÃO O APARELHO TRAVARÁ (APARELHO SERÁ DANIFICADO);
2. EVITAR ATUALIZAR EM PRESENÇA DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS;
3. GRAVAR OS DISCOS EM BAIXA VELOCIDADE E COM UMA MÍDIA DE BOA QUALIDADE (MARCA RENOMADA E SEM RISCOS);
4. FAZER O UPGRADE EM UM LUGAR ESTÁTICO. O DVD PLAYER NÃO DEVE SOFRER NENHUM MOVIMENTO (TREPIDAÇÃO OU IMPACTO PEQUENO OU GRANDE) DURANTE A FASE DE ATUALIZAÇÃO.

#### II. ETAPA DE VERIFICAÇÃO DA VERSÃO ATUAL

1. ABRIR A BANDEJA;
2. APERTAR A SEQUÊNCIA 7-6-0-1-9;
3. ANOTAR CHECKSUM E DATA DO SOFTWARE.

#### III. ETAPA DE GRAVAÇÃO DO DISCO

1. COPIAR PARA SEU COMPUTADOR O ARQUIVO CORRESPONDENTE A ESTE INFORMATIVO.
2. DESCOMPACTAR A PASTA COPIADA OBTENDO OS ARQUIVOS **OP5110-2.BIN** E **OP6119.BIN**.
3. COLOCAR O ARQUIVO OP5110-2.BIN (MEC SANYO – CHECKSUM D7E9A944) e OP6119.BIN (MEC SAMSUNG CHECKSUM 2E100344) NO DIRETÓRIO RAIZ DO CD-R OU CD-RW;
4. O PRÓPRIO APARELHO SE ENCARREGARÁ DE ESCOLHER O ARQUIVO CORRESPONDENTE AO SEU MECANISMO;
5. CONFIGURAR O GRAVADOR PARA: MODO 1 – CDROM, I.S.O. 9660;
6. GRAVAR O DISCO.

#### IV. ETAPA DE ATUALIZAÇÃO

1. CARREGAR O DISCO;
2. NA TELA APARECE O MENU DE ATUALIZAÇÃO PEDINDO PARA APERTAR TECLA OK;
3. APERTAR TECLA OK NO CONTROLE REMOTO;
4. NA TELA APARECE MENSAGEM “UPGRADE SMART / UPGRADING NÃO DESLIGAR”;
5. **AGUARDAR E NÃO APERTAR NENHUMA TECLA ATÉ QUE A BANDEJA SEJA ABERTA. ESTA ETAPA REQUER UMA ATENÇÃO ESPECIAL PARA QUE O APARELHO NÃO SEJA DANIFICADO DURANTE A ATUALIZAÇÃO;**
6. APÓS ATUALIZAÇÃO, O APARELHO ABRIRÁ A BANDEJA AUTOMATICAMENTE;
7. RETIRAR O DISCO;
8. FECHAR A BANDEJA E AGUARDAR QUE APAREÇA A MENSAGEM “SEM DISCO”;
9. AO APARECER A MENSAGEM “SEM DISCO” NA TELA O PROCESSO ESTARÁ FINALIZADO.

Engenharia de Áudio	ELABORAÇÃO	Alex José Veloso
SAT – Serviço de Assistência Técnica	APROVAÇÃO	Ruberval Lavado Ponce



#### **V. ETAPA DE VERIFICAÇÃO DA VERSÃO DO SOFTWARE INSTALADO**

1. ABRIR A BANDEJA;
2. APERTAR A SEQUÊNCIA 7-6-0-1-9;
3. ANOTAR CHECKSUM E DATA DO SOFTWARE;
7. VERIFICAR SE OS DADOS CONDIZEM COM O NOVO SOFTWARE - COMPARAR OS DADOS (CHECKSUM E DATA) COM O SOFTWARE ANTIGO PARA VERIFICAR SE REALMENTE HOVE ATUALIZAÇÃO.

#### **DVT-100 - PROCEDIMENTO PARA RESETAR A EPROM**

##### **I. RESET (PARA RESTAURAR O PADRÃO DE FÁBRICA)**

1. ABRIR A BANDEJA;
2. APERTAR A SEQUÊNCIA 7-6-0-0-0.

Em caso de dúvida, por favor, entre em contato com o Suporte Técnico através de nosso site, no link: [labrsp@philco.com.br](mailto:labrsp@philco.com.br) detalhando a ocorrência e procedimentos adotados.

Mantenha-se atualizado, acesse a nossa página diariamente <http://rsp.philco.com.br>.

Engenharia de Áudio	ELABORAÇÃO	Alex José Veloso
SAT – Serviço de Assistência Técnica	APROVAÇÃO	Ruberval Lavado Ponce