

Esquema da Máquina de Lavar Consul CWL08BBANA (Ligação do Timer)

A B C D

- 1 1 -

- 2 2 -

- 3 3 3

4 4 4 4

- - 5 -

- - 6 -

7 7 7 7

8 8 8 8

9 9 9 -

- - - -

- 11 11 -

- 12 12 12

B1- Roxo - Centrifugação normal ou rápida

C1- Azul- turbo lavagem

B2- Azul

C2- Azul

B3- Jumper com C9

C3- Rosa- Nível

D3-Vazio

A4- Azul

B4- Preto- Nível

C4- Vazio

D4- Azul- Centrifuga

C5- Vazio

C6- Vermelho e Branco- jumper com A7

A7- Vermelho e Branco- jumper com C6- válvula de entr. dagua

B7- jumper com B11

C7- Laranja- valvula de entr. Dagua

D7- Vazio

A8- Vazio

B8- Marrom - motor

C8- Vazio

D8- Cinza- motor- regulador

A9- Branco (2 fios)- motor e regulador

B9- Roxo- nível e turbo centrifugação

C9- jumper com B3

B11- jumper com B7

C11- Azul

A12- Azul - entrada de energia

B12- Vermelho e Marrom- liga-desliga- entrada de energia

C12- Branco