



INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 356

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2003

MODELOS: GT-1430, GT-1433, GT-2030, GT-2033, M 14i, M 20i

ASSUNTO: ADAPTAÇÃO DO SINTONIZADOR – 04.0208.001902V.

ATENÇÃO !!!

Senhores Técnicos,

Para utilizar este Sintonizador devemos ficar atentos ao sintonizador que está sendo substituído, pois existem diferentes versões do item assim descritas:

PART-NUMBER 6700VNF004H - Versão que está sendo comercializada pela Gradiente com 9 pinos.

PART-NUMBER 6700VNF007H - Versão utilizada em alguns produtos GT-2033 / 1433 / 2030 / 1430 com 10 pinos, onde pode-se substituir pela versão com 9 pinos (fornecida pela Gradiente) sem qualquer modificação.

PART-NUMBER 6700VNF010H - Versão utilizada nos produtos M-20i e M-14i com 8 pinos, onde para utilizar a versão com 9 pinos (fornecida pela Gradiente) deve-se:

- 1 - Incluir Diodo Zener MTZ5.1B (15,1001,209,902D) na posição ZD104,
- 2 - Incluir Capacitor Eletrolítico 100UF 10V na posição C104,
- 3 - Incluir Capacitor Eletrolítico 0,01MF 16V na posição C105
- 4 - Incluir Jumper J52.

A disposição para maiores esclarecimentos.

Em caso de dúvida, por favor entre em contato com o
suporte.tecnico@gradiente.com .

Divulgue este informativo a todos os funcionários do Serviço Autorizado, principalmente os Técnicos.

Mantenha-se atualizado acesse a nossa página diariamente
WWW.GRADIENOTESERVIC.COM.BR

Suprimentos/ SAT
Gradiente Eletrônica S/A